

Cómo realizar una llamada CQ general

Material teórico

CQ es la llamada general que utiliza un radioaficionado para buscar comunicarse con cualquier estación que esté escuchando. El término proviene del código Morse y equivale a decir “llamo a todas las estaciones”, algo así como preguntar: “¿hay alguien que quiera hablar conmigo?”.

Paso 1 — Elegir la frecuencia

Antes de transmitir hay que sintonizar una frecuencia adecuada según la banda que se vaya a usar y el tipo de contacto buscado (local, regional o DX). Conviene elegir una frecuencia donde se suponga que podría haber colegas escuchando, como una repetidora local o una frecuencia habitual de encuentro para esa zona.

Paso 2 — Escuchar antes de transmitir

Este es un paso fundamental que muchos principiantes se saltan. Hay que escuchar durante al menos un par de minutos para verificar que la frecuencia no esté siendo usada. No solo cuentan las voces: la telegrafía, las transmisiones digitales o los comunicados en otros idiomas también son señal de que el canal está ocupado. Transmitir sobre una frecuencia ocupada es una falta de respeto operativo.

Paso 3 — Preguntar si la frecuencia está libre

Antes de largar el CQ conviene confirmar en voz alta que el canal está disponible. Una forma habitual es preguntar:

“LU1 HYW interroga si la Frecuencia se encuentra ocupada”

Si nadie responde después de 2 o 3 intentos con pausas breves entre cada uno, se puede considerar libre y comenzar la llamada.

Paso 4 — Realizar la llamada CQ

La estructura clásica es repetir “CQ” tres veces, seguido del indicativo propio, también repetido. Por ejemplo:

“CQ, CQ, CQ, de LU1HYW Aspirante 9999 en práctica operativa y queda a la escucha.”

“CQ, CQ, CQ, de Lima Uniform Uno Hotel Yankee Whisky que queda a la escucha.”

La razón de repetir tres veces es asegurar que cualquiera que sintonice justo en ese momento alcance a escuchar al menos una vez la llamada completa. Conviene hacerlo lento, claro y con buena entonación, como si se hablara con alguien al otro lado de una habitación ruidosa.

Buenas prácticas operativas:

- Es preferible hacer varios llamados cortos antes que uno muy largo: un llamado excesivamente extenso puede predisponer mal a quien está escuchando.
- No conviene repetir el propio indicativo más de tres veces durante un CQ.
- Se puede agregar información de contexto al final para hacer la llamada más atractiva, por ejemplo la localidad.

| “...de [indicativo], en Villa María, Córdoba, escucho.”

Paso 5 — Esperar respuesta

Después del llamado se hace una pausa breve para escuchar si alguien responde. Si nadie contesta, se puede repetir el CQ completo nuevamente, con las mismas pausas de verificación de canal libre.

Paso 6 — Responder si alguien contacta

Si otra estación responde al CQ, se retoma diciendo primero el indicativo de quien llama y después el propio, por ejemplo: “[indicativo de quien responde] de [mi indicativo]”. A partir de ahí comienza el QSO (la conversación), con el intercambio habitual: nombre, QTH (ubicación), informe de señal, etc.

Paso 7 — Identificación durante la conversación

La regla general en la mayoría de los países es identificarse al comienzo y al final de cada transmisión, con un mínimo de una vez cada 5 minutos.

Paso 8 — Cierre de la comunicación

Al finalizar el contacto, cada operador debe cerrar identificándose una última vez, junto con una frase de despedida. Un detalle técnico que suele confundir a los principiantes: un llamado CQ no debe cerrarse con la palabra “cambio”, ya que “cambio” implica ceder la palabra a un interlocutor específico, y en el CQ todavía no hay nadie definido del otro lado. En cambio, se cierra con palabras como “escucho” o “queda atento”.

Sí corresponde usar “cambio” cuando alguien responde a la llamada CQ y se le quiere ceder la palabra, porque en ese caso ya se está esperando una respuesta puntual de ese operador en particular.

Un cierre típico de fin de QSO:

| “Gracias por el contacto, [nombre], 73 y buena propagación. [Mi indicativo] “

O simplemente:

| “[Mi indicativo], hasta pronto.”

Resumen — Guía rápida

1. Elegir la banda y frecuencia adecuada.
1. Escuchar el canal al menos 1 a 2 minutos.
2. Preguntar si la frecuencia está ocupada.
3. Sintonizar el equipo (con antena fantasma si es necesario).
4. Llamar: “CQ, CQ, CQ, de [indicativo] x3, escucho.”
5. Esperar respuesta; repetir si nadie contesta.
6. Si responden, iniciar el QSO con el intercambio habitual.
7. Identificarse periódicamente durante la conversación.
8. Cerrar con identificación final y despedida (no usar “cambio” salvo que se le ceda la palabra a alguien puntual).